



Forritanlegar Raflagnir 1

DALI spjaldaforritun 3


Dali forritun tvær skrifstofur A og B og sameiginlegt eldhús (sjá teikningu).

Tengið saman tvö spjöld, grunnstillið og forritið svo Dali búnaðinn á eftirfarandi hátt:

Setjið öll ljós í rétta hópa og stillið rofa, virkni, hópa og senur, merkið í töflurnar.

Heiti lampa:	x.1	Flúrl.skrifstofa,	Skrifborð A1, B1
	x.2	Flúrl.skrifstofa,	Almenn lýsing A2, B2
	x.3	Halogen rof	Kaffikrókur X3
	x.4	Halogen dim	Almenn lýsing A4 / B4

DALI rofi X.S2




Dali rofi A / B

■ 1: A / B ljós 1 og 2 70% og 4, 50%	■ 5: A / B – 1 og 2 Upp niður
■ 2: A / B ljós 1, 70% og 4, 50%	■ 6: A / B – 1 og 2 AF
■ 3 A / B ljós 4, 70% og 3 Á	■ 7: Þrif (Skrifstofa A og B Max)
■ 4 3, Á / Af	■ 0: Skrifstofa Off

Þrýstirofi A / B

■ 1: A / B ljós 1 Upp og Á	■ 3: A / B ljós 2 Upp og Á
■ 2: A / B ljós 1 Niður Af	■ 4: A / B ljós 2 Niður og Af

Þrýstirofi X.S1



Setja grunnstillingar á ljós:

Flúr skrifstofuljós lágmark / hámark 10 / 95%

Halogenljós lágmark / hámark 10 / 90%

System failure ljós 2 70% ljós 3 kveikt en annað slökkt

Power on ljós 4 50% annað slökkt

Hópar	x.1	x.2	x.3	x.4
1				
2				
3				
4				
5				

Senur

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	



Forritanlegar Raflagnir 1

DALI spjaldaforritun 3

Teikning af skrifstofum, A og B hluta og kaffistofu.

